


## ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ


ಶ್ರೇಡರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನ


## ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂತರ


- 

1 ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ.  
ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.
- 

2 ಚೂರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಕ್ರೇಟ್ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
- 

3 ನೀರು ಹಿಡಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಡಿ.
- 


4 ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ.  
ಒದ್ದೆಯಿರುವಾಗಲೇ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಆಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಣಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- 

5 ಅಂಟಿಕೊಂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಪರ್ ಉಪಕರಣದಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ.  
ಕೈ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಹರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- 


6 ಹಾಪರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಟ್ ಇಡುವ ಜಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿ.

⚠ ಪ್ಲಗ್, ಸ್ಟ್ರೀಪರ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಗೆ ನೀರು ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.






7 ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ.




8 ನೆಲವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.

## ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ




1 ಹೊರಭಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೆಡಿಂಗ್ ಭಾಗವನ್ನು D7 Diversey ದ್ರವದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.  
ಮೊದಲು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮೃದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.

## ನಿಯಮಿತವಾಗಿ



1 ಸಡಿಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.  
ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.



2 ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.  
ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ? ಯಂತ್ರ ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

⚠ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೊಂಡಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ? ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

⚠ ಸ್ಪಿಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಕವರ್ ಎಂದಿಗೂ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

⚠ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ MCB ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

