रोज़ का इस्तेमाल

कम्पोस्टर · मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1. कचरा काटें

1 **कचरा छाँटें।**
प्लास्टिक, काँच, धातु और जो भी खाना नहीं है, सब निकाल दें।



2 **श्रेडर चालू करें।**
पीछे का लीवर इस्तेमाल करें। देखें कि सही दिशा में घूम रहा है।



3 **हॉपर के बगल में खड़े हों।**
उसके ठीक सामने नहीं।



4 **एक बार में अधिकतम 5 किलो, थोड़ा-थोड़ा करके डालें।**
ऊपर के हॉपर में डालें। पूरी ट्रे एक साथ न डालें।

⚠ **श्रेडर चलते समय हाथ हॉपर के अंदर न डालें।**



5 **सारा कचरा डल जाने पर श्रेडर बंद करें।**

2. श्रेडर धोएँ



1 **क्लीनिंग ट्रे अंदर सरकाएँ।**
पीछे के क्लीनिंग दरवाज़े से।



2 **ऊपर से पानी डालें।**

पानी श्रेडर को धोकर ट्रे में गिरता है।



3 **ट्रे निकालें और पानी नाली में डाल दें।**

3. कम्पोस्टिंग शुरू करें



1 **थोड़ा बारीक लकड़ी का बुरादा डालें।**

इंस्पेक्शन दरवाज़े से। हर 30 किलो कटे कचरे पर 1 किलो बुरादा।



2 **सभी दरवाज़े बंद करके लॉक करें।**

3 **स्क्रीन के दूसरे पेज पर जाएँ।**

शुरुआती पेज पर हरा तीर दबाकर रखें।



4 **Automatic mode दबाकर रखें।**

टावर लैंप हरा हो जाता है।



5 **नीचे दाईं ओर का तीर दबाएँ।**

देखें कि इस पेज की सभी बत्तियाँ हरी हैं। कोई हरी नहीं है? हमें कॉल करें।



6 **मशीन को काम करने दें।**

यह दिन में अधिकतम 20 घंटे चलती है। अपने-आप रुकती और फिर चलती है।

4. खाद निकालें



1 **एम्बर (पीले) लैंप का इंतज़ार करें।**

एम्बर का मतलब खाद तैयार है।



2 **सामने का दरवाज़ा खोलें।**



3 **दरवाज़े के आगे एक ट्रे रखें।**



4 **Discharge mode दबाकर रखें।**

यह स्क्रीन के दूसरे पेज पर है। लगभग 90% खाद बाहर आती है।

⚠ **खाद निकलते समय हाथ दरवाज़े के अंदर न डालें।**



5 **बाकी अंदर ही रहने दें।**

अंदर बची 10% खाद अगले बैच में मदद करती है।



6 **सामने के दरवाज़े का अंदरूनी हिस्सा साफ़ करें।**

तुरंत करें, खाद सूखकर चिपकने से पहले।



7 **सामने का दरवाज़ा बंद करके लॉक करें।**

श्रेडर के बटन स्क्रीन पर हैं?

1 **स्क्रीन के तीसरे पेज पर जाएँ।**
कुछ मशीनों में श्रेडर लीवर से नहीं, यहाँ से चलता है।

2 **कम्पोस्टिंग चल रही है? पहले Pause composter दबाएँ।**



3 **श्रेडर चालू करने के लिए ON दबाएँ।**
देखें कि सही दिशा में घूम रहा है।



4 **काम पूरा होने पर OFF दबाएँ।**
कम्पोस्टिंग अपने-आप फिर शुरू हो जाती है।

ध्यान रखें

⚠ **हमारे कहे बिना सेटिंग न बदलें।**

⚠ **फ़ीडिंग लेवल से ऊपर कचरा न भरें। वह सामने के दरवाज़े से बाहर गिरता है।**

⚠ **कम्पोस्टिंग चैम्बर में सीधे पानी न डालें।**

⚠ **मशीन चलते समय दरवाज़े बंद रखें।**

⚠ **मशीन चलते समय उसे कभी न खिसकाएँ।**

⚠ **आपात स्थिति? स्क्रीन पर लाल EMERGENCY बटन दबाएँ।**



टावर लैंप का मतलब

- हरा: कम्पोस्टिंग चल रही है।
- लाल: सामने का दरवाज़ा खुला है।
- एम्बर (पीला): खाद तैयार है।

क्या डालें

✓ डालें

सारा खाने का कचरा
फल, सब्ज़ियाँ, मांस, चिकन, मछली, सीप, हड्डियाँ, पास्ता, बेकरी का सामान, चीज़ और अंडे के छिलके।

खाना लगा कागज़
नैपकिन, पेपर टॉवल, टी बैग और कॉफ़ी पाउडर।

पौधे
फूल, पत्ते, घास और छोटी टहनियाँ।

प्रमाणित कम्पोस्टेबल चीज़ें
कम्पोस्टेबल थैलियाँ (ASTM D6400), लकड़ी की स्टिक और चॉपस्टिक।

✗ न डालें

- ✗ तरल पदार्थ, ग्रीस और खाना पकाने का तेल
- ✗ प्लास्टिक, थर्मोकोल, टेकअवे डिब्बे और डिस्पोज़ेबल कप
- ✗ काँच और धातु
- ✗ वैक्स पेपर और वैक्स लगा गत्ता
- ✗ रबर बैंड, तार की गाँठें और स्टिकर
- ✗ डायपर
- ✗ बिना प्रमाण वाली 'बायोडिग्रेडेबल' चीज़ें

⚠ **कंट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छुएँ। अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।**