


ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ

ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್ · ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನ

ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂತರ


⚠ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಂತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.



- 1 ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಬ್ಲೋವರ್ ಸಕ್ಷನ್ ಮೆಶ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮೆಶ್, ಸುಗಮ ಗಾಳಿ.



- 2 ಶ್ರೇಡರ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಆಗ ಒಣಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.




- 3 ಅಂಟಿಕೊಂಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಪರ್ ಉಪಕರಣದಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ. ಕೈ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಕಬೇಡಿ.



- 4 ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬಾಗಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸೋರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿದಿನ



- 1 ಶ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.




- 2 ಯಂತ್ರದ ಬಳಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.



ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ




- 1 ಹೊರಭಾಗವನ್ನು D7 Diversey ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಕವರ್‌ಗಳು, ಶ್ರೇಡಿಂಗ್ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಜಾಗ.




- 2 ಮೃದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

⚠ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನಿಯಮಿತವಾಗಿ



- 1 ತೇವಾಂಶ ಸೆನ್ಸರ್ (moisture sensor) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಮೊದಲು ಯಂತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ.



- 2 ಸಡಿಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.



- 3 ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಚಿ.

ನಿಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳು



- 1 ನಿಮಗೆ ಮೆಶ್ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಪರ್ ಉಪಕರಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು.
ಸ್ಕ್ರಾಪರ್‌ಗಳು, ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೀ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

⚠ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ MCB ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

