ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ

ಶ್ರೆಡರ್ · ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ (SOP)



1 ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗಾಜು, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಆಹಾರವಲ್ಲದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆಯಿರಿ.

2 ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ.

ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕಾಂಡಗಳು ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.



3 ಹಾಪರ್‌ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ.

ಅದರ ಎದುರು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ.



4 ಒಮ್ಮೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾತ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕಿ.

ಇಡೀ ಟ್ರೇ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದರೆ ಶ್ರೆಡರ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

⚠ **ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ತಿರುಗುವಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಾಪರ್ ಒಳಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಕಬೇಡಿ.**



5 ಹಾಪರ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಕಿ.



6 ಜಾಮ್ ಆಯಿತೇ? ರಿವರ್ಸ್ ಒತ್ತಿ.

ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ.

7 **ಕ್ರೇಟ್ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂತೇ? ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬದಲಿಸಿ.**
ತುಂಬಿ ಚೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.



8 **ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.**
ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.



9 **ಚೂರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.**

10 **ಈಗಲೇ, ಒದ್ದೆಯಿರುವಾಗಲೇ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.**
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ನೋಡಿ.

ಏನು ಹಾಕಬೇಕು

✓ ಹಾಕಿ

ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ಚಿಪ್ಪುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು, ಪಾಸ್ತಾ, ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ.

ಆಹಾರ ಅಂಟಿದ ಕಾಗದ
ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್, ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್, ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ.

ಸಸ್ಯಗಳು
ಹೂವುಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಗಳು.

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಚೀಲಗಳು (ASTM D6400), ಮರದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು.

✕ ಹಾಕಬೇಡಿ

- ✕ ದ್ರವಗಳು, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
- ✕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಥರ್ಮಾಕೋಲ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸಿ ಎಸೆಯುವ ಕಪ್‌ಗಳು
- ✕ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಲೋಹ
- ✕ ಮೇಣದ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಮೇಣ ಲೇಪಿತ ರಟ್ಟು
- ✕ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ತಂತಿ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ಗಳು
- ✕ ಡಯಾಪರ್‌ಗಳು
- ✕ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಲ್ಲದ 'ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ' ವಸ್ತುಗಳು

⚠ **ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ MCB ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.**