



रोज़ का इस्तेमाल

छँटाई टेबल · मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)



- 1 थोड़ा कचरा टेबल पर डालें।
फैला दें। ऊँचा ढेर न बनाएँ।



- 2 जो भी खाना नहीं है, सब चुनकर निकालें।
प्लास्टिक, काँच, धातु, कपड़ा, पेपर कप, फ़ॉइल और स्टिकर।



- 3 बेकार चीज़ें च्यूट में डालें।
वे नीचे के क्रेट में गिरती हैं।




- 4 नुकीली चीज़ें सख़्त डिब्बे में डालें।
चिमटे से उठाएँ। नंगे हाथ से कभी नहीं।

⚠ ढेर में हाथ गहराई तक न डालें। काँच और सुइयाँ अंदर छिपी हो सकती हैं। पहले फैलाएँ।




- 5 बड़ी, सख़्त हड्डियाँ अलग रखें।
छोटी हड्डियाँ जा सकती हैं। बड़ी हड्डियाँ आपकी मशीन के लिए ठीक हैं या नहीं, हमसे पूछें।



- 6 सिर्फ़ खाने का कचरा श्रेडर तक भेजें।





- 7** बेकार चीज़ों का क्रेट भरने से पहले खाली करें।
इन्हें सूखे कचरे के डिब्बे में डालें।



- 8** काम खत्म होने पर साबुन से हाथ धोएँ।
दस्ताने उतारने के बाद।

क्या डालें

✓ डालें

सारा खाने का कचरा

फल, सब्ज़ियाँ, मांस, चिकन, मछली, सीप, हड्डियाँ, पास्ता, बेकरी का सामान, चीज़ और अंडे के छिलके।

खाना लगा कागज़

नैपकिन, पेपर टॉवल, टी बैग और कॉफ़ी पाउडर।

पौधे

फूल, पत्ते, घास और छोटी टहनियाँ।

प्रमाणित कम्पोस्टेबल चीज़ें

कम्पोस्टेबल थैलियाँ (ASTM D6400), लकड़ी की स्टिक और चॉपस्टिक।

✗ न डालें

- ✗ तरल पदार्थ, ग्रीस और खाना पकाने का तेल
- ✗ प्लास्टिक, थर्मोकोल, टेकअवे डिब्बे और डिस्पोज़ेबल कप
- ✗ काँच और धातु
- ✗ वैक्स पेपर और वैक्स लगा गत्ता
- ✗ रबर बैंड, तार की गाँठें और स्टिकर
- ✗ डायपर
- ✗ बिना प्रमाण वाली 'बायोडिग्रेडेबल' चीज़ें

⚠ कंट्रोल पैनल कभी न खोलें और वायरिंग को न छुएँ। अगर बिजली का झटका लगे, तो तुरंत मेन MCB बंद करें और हमें कॉल करें।



नई गाइड के लिए स्कैन करें

imachinebuilders.com/support/hi/segregation-table/daily-use

WhatsApp कॉल करें
+91 80982 84795

2 / 2